




JF-011A-XDAB-D5

MARCA: Fiat
MODELLO: Ducato 250

| HARDWARE | | CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|
| CPU | MTK8227L Quad-core ARM A7 4*12GHz | OS | Android 9 |
| RAM | 2 GB | Risoluzione Video | 1024 x 600 |
| ROM | 16 GB | Risoluzione supportata | Full HD 1080P |
| Schermo (pollici) | 10" | Touchscreen | Capacitivo e 5-points touch |
| Modulo Radio | NXP6686 | Uscita Audio | 4x45 w |
| Amplificatore Audio | TDA7388 | Wi-Fi | IEEE802.11B/g/n WLAN compatibile |
| Lettore DVD | SC3590 USB DVD | Wi-Fi- frequenza | 2.4 - 2.484 GHz |
| SD Card | NO | Bluetooth | 2.1 - 4.0 HFP,HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP |
| USB | SI | Potenza RF | 15dBm |
| Wi- Fi | Integrato | Navigatore GPS | Here we go con mappe precaricate Google maps |
| Bluetooth | Integrato | Microfono | Integrato a pannello + microfono esterno con cavo |
| DAB + | Integrato (antenna fornita in confezione) | Formati audio supportati | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC |
| Antenna GPS | Inclusa | Formati video supportati | MPEG 4, RMVB, H264, H263, VC1, RV, Divx |



| INGRESSI VIDEO | | USCITE VIDEO | |
|------------------------------------|--|-----------------|--|
| Camera video in | | Video out 1 | |
| Aux video in | | Video out 2 | |
| Predisposta per camera retromarcia | | | |
| INGRESSI AUDIO | | USCITE AUDIO | |
| Aux left in | | Rear right out | |
| Aux right in | | Rear left out | |
| Microfono Jack 3.5 | | Front right out | |
| | | Front left out | |
| | | Subwofer out | |



Con il Play Store hai la possibilità di Installare le tue app preferite