

Easy Can SLI (Self Learning Indicator)

Meta EasyCan

SLI



Per poter installare un sistema di allarme anti effrazione anche su quelle vetture per le quali non sia ancora disponibile la scheda tecnica per EasyCan Digital o Analog, abbiamo sviluppato il Nuovo Easy Can SLI (Self Learning Indicator) che, con una procedura di auto apprendimento dei segnali ON/OFF degli indicatori di direzione, permette l'inserimento e il disinserimento del sistema di allarme.

N.B. Il prodotto non sarà supportato da Schede Tecniche di installazione

Easy Can SLI (Self Learning Indicator) – Caratteristiche Tecniche



Alimentazione 12Vcc (10V-15V)

Consumo centrale d'allarme: Disinserito < 2mA - Inserito < 6 mA

Tempo immunità: 25 secondi

Durata ciclo d'allarme 25 sec.

Protezione Volumetrica Ultrasuoni sistema Eco/Doppler escludibile con 2 livelli di sensibilità.

Protezioni Perimetrali con 3 ingressi indipendenti per la protezione di porte, baule e cofano

Relè Blocco Avviamento interno da 10A - 2 Contatti disponibili (C-NC)

Protezione al tentativo d'avviamento con allarme inserito producendo un allarme acustico

Protezione antirapina attivabile

Uscita allarme per relè Claxson/Input Sat con comando elettronico Negativo Max 1A

Uscita comando per indicatori di direzione con comando elettronico Positivo Max 5A+5A

Uscita pilotaggio pulsante Blinker con comando elettronico Negativo Max 1A

Disattivazione d'emergenza Pulsante/led o Chiavi elettroniche (Max 4) - Optional

LED a vetro con visualizzazione dello stato del sistema e memorie d'allarme

Ingresso allarme da moduli ausiliari Ingresso positivo escludibile

Uscita comando modulo alzettri Comando elettronico temporizzato con polarità selezionabile

Avviso porte aperte all'inserimento Segnala se una porta, il baule o il cofano sono aperti all'inserimento dell'allarme.

Linea per modulo Ibrido M327 Linea bus predisposta per l'uso del modulo di pilotaggio chiusure centralizzate M327 - Optional



Easy Can SLI (Self Learning Indicator) – Sirene abbinabili

Il kit **Easy Can SLI** (Self Learning Indicator) viene fornito a corredo di una Sirena M05.

Il Distributore potrà fornire Sirene diverse (come optional a pagamento) da abbinare al prodotto.

- Sirena piezoelettrica M03 (non autoalimentata)
- Sirena Autoalimentata filare M05
- Sirena Autoalimentata wireless WFR
- Sirena Autoalimentata filare T.75

